



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea libre de alternador 535 0202 10

Polea válida para correas auxiliares de 5 y 6 canales

Fabricantes: Chevrolet, Opel, Vauxhall

Modelos:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando

Opel/Vauxhall: Adam, Astra J, Cascada, Zafira C

Motore:

A12XEL, A13DTE, A14 NEL,
A14XEL, A14XER, A14NET,
A16LET, A16XER, A16XNT, A18XER

Nº de artículo: 535 0202 10

Ref. del fabricante de la polea libre

de alternador: F-563424

F-580007



Imagen 1: Izquierda, polea libre de alternador INA 535 0202 10 con 6 canales – Derecha, polea libre de alternador con 5 canales.

En los modelos citados anteriormente con alternador de 100 A, pueden encontrarse en la transmisión auxiliar correas de 5 o 6 canales.

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece para todos los modelos solo la polea libre de alternador de 6 canales 535 0202 10 (imagen 2). Esta se puede utilizar sin problemas en alternadores con correas auxiliares de 5 canales.



Imagen 2: Polea libre de alternador INA 535 0202 10 con 6 canales

Al colocar la correa auxiliar de 5 canales sobre la polea libre de alternador de 6 canales, debe asegurarse de que el canal exterior quede libre (imagen 1, izquierda). De este modo se garantiza que la correa auxiliar está alineada.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 84
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

